

GY-LS300CH マイクロフォーサーズ・レンズ ファームウェア

バージョン確認・アップデート手順書

■ バージョンの確認方法

レンズが装着された状態でPOWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「MODE」と「ZEBRA/5」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにしてください。LCD（モニター）とVF（ビューファインダー）に現在のレンズのファームウェアバージョンが表示されます。



■ ご注意

- ・ 一度収録したSD/SDHCカードは使用しないでください。使用する場合は本体でフォーマットしてから使用してください。
- ・ アップデートはバッテリーとACアダプターを両方接続してください。
- ・ USBケーブル、HDMIケーブル、コンポーネントケーブル、A/V OUTケーブルは取外してください。
- ・ アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。

■ ファームウェアのコピー方法

1. ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルは圧縮されたファイルですのでPCにて解凍してください。
2. SD/SDHCカードをPCに装着し、SD/SDHCカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除してください。
3. 解凍したアップデートファイルをSD/SDHCカードのルートにコピーします。

■ アップデート方法

1. 電源OFF状態でレンズを装着し、ACアダプターとバッテリーを接続します。
2. POWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「MODE」と「ZEBRA/5」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにしてください。
LCD（モニター）とVF（ビューファインダー）に現在のバージョンが表示されます。
3. SD/SDHCカードスロットBに、アップデートメディアSD/SDHCカードを挿入します。（スロットAではアップデートできません）

4. 自動的にアップデートがスタートします。
アップデート中はLCD/VFにプログレスバーが表示されます。
また、スロットA LEDは消灯、スロットB LEDは不定期に点滅します。
※アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。
5. アップデートが終了すると、LCD/VFに“アップデート完了しました”と表示されます。
スロットA LEDと スロットB LEDがゆっくりと同時点滅します。
6. SD/SDHCカードを抜き、ACアダプターとバッテリーを外し、POWERスイッチをOFFにします。
※アップデートはこれで終了です。

■ アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、「アップデート方法の4」でLCD/VFに“アップデートできません”と表示されます。

また、スロットA LEDと スロットB LEDが交互に点滅します。

この場合、アップデートファイルが対象レンズのものかどうかを確認してください。

また、対象のレンズでも既に最新のファームウェアが搭載されている場合はアップデートできません。

以上