KY-PZ400N ファームウェア アップデート手順書

■ 必要な機材

- ・KY-PZ400N本体
- ・ACアダプター(付属品)または、本体に給電するPoE HUB
- Windows PC(インターネット環境に接続でき、弊社Webサイトからアップデート用のファームウェアを ダウンロードできるもの。また、Zipファイルを解凍できるもの。)
- ・ローカルエリア接続を構築するための機材(HUB や LANケーブルなど)

■ アップデートの準備

 下記URLから"upgrade_standard.exe"およびファームウェアのアップデートファイルをダウンロードして おきます。

https://www3.jvckenwood.com/pro/soft_dl/

- ・ダウンロードしたファイルは、ZipファイルですのでPCにて解凍してください。
- ・PCのローカルフォルダーにカメラのアップデートファイルを置いておきます。

■ ご注意

- PCが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウィルスや不正プログラムの 感染有無チェックや駆除などネットワークセキュリティ対策を十分に行い、かつ安全性の確保された ネットワーク上で本機を使用してください。
- ・アップデート中は絶対に電源や LANケーブルを抜かないでください。

■ アップデート方法

・本機のアップデートはネットワークを経由してWindows PCの設定画面上で行います。



- 1. 同一ネットワーク上に本機とPCを接続し、PCから「upgrade_standard.exe」を実行する。 2. [Search]ボタンをクリックする。
 - ネットワーク上に接続されているカメラが表示されます。

			1	nterface 0-bit 19	PHERE 192,1141 (2,41) -	Search
* IP Addre	ss Netfask	Gateliay	AAC Address	üptime	Version Dev	a H Ffan
onte						
Node	Marsal	-				
Nodes P Address	Manual	•				
Nodes 12 Address KertVlada	Manual	•				
Noder 12 Address Nativitada Carla/Way	Manual					
Nodes 12 Address NatioNeds CarterWay First DNS	Marcal					
Nodes 1P Address Nativitada Carta/Way First DNS NULC Address	Marxad					

3. アップデートするカメラを選択する。

does d			Merchane 0-56 207888 (92/66/220 -	Second
1 192,35	8, 32, 188 235, 255, 248 8	192,168, 93,1		
lontie				
3	192.168.37.198		Research Concernent America	
Mode	DHOP	•		
P Address	192,168,32,168			
NotMask	255.255.248.0			
Beteliver	192.100.32.1			
First DRIS				
MAC Address		100.00		
1000	er Deurite	Detwit		

- 4. [Upgrade]タブの[Query]ボタンをクリックする。 現在のファームウェアバージョンが表示されます。
- 5. [Type]ボタンをクリックして、"MTD"を選択する。

© UPGRADE v2.93	4
Sourch Lersde Tise HTD 192.168.0 Lood File Bitulus discorrect VERSION INFO SOC: v1.1.98 ARM: v6.0.6753VC AF: v0.3.24 MODEL: F33.32 UPGRADE: v1.2.5 MTD INFO Dev Size Erasesize Name 179 0 763 4944 mmcblk0 179 1 4 MTD INFO Dev Size Frasesize Name 179 2 1024 mmcblk0p1 179 2 1024 mmcblk0p2 179 3 896 mmcblk0p3 179 4 1024 mmcblk0p4 179 5 522144 mmcblk0p7 179 7 262144 mmcblk0p7 179 8 262144 mmcblk0p7 179 9 10240 mmcblk0p8 179 9 10240 mmcblk0p9	10 Guery Ocen Userele 7
Lancueze English *	

- 6. [Open]ボタンをクリックして、アップデートファイル(.imgファイル)を選択する。
- 7. [Upgrade]ボタンをクリックする。
 ファームウェアのアップデートが開始されます。
 [Upgrade Success]が表示されたらアップデートは完了です。
- 8. アップデート完了後、背面端子部の"RESTORE"スイッチを長押しする。 もしくは、LAN経由にてビューリモコンの【システム】設定における[設定初期化]を実行する。[※] カメラの設定が初期化されます。

※LAN経由の設定初期化機能は、V1.2.46以降で使用可能となります。