

GY-HM250BB 操作手順書 (ネットワーク接続編)

※本手順書はGY-HM250BBを使用し、モバイルルータを介して、
ネットワークに接続設定するための操作手順です。

※ iPhone (iOS Ver.12.2) の標準ブラウザSafariでの参考接続手順です。
OSのバージョンによって異なる場合があります。

株式会社JVCケンウッド メディア事業部
国内ソリューション部

2019年5月

1.準備編-1

①GY-HM250BBの本体のほか、モバイルルーター、Wi-Fi / 無線LAN アダプターをご用意ください



②GY-HM250BBのUSB端子に Wi-Fi / 無線LAN アダプターを取り付ける



③GY-HM250BBの電源を入れ、「MENU」ボタンでメニュー画面を出し「システム」を選択し、セットボタンを右に倒す



④ネットワークを選択し、「入」にします



⑤2段下の「設定」を選択（ボタンを右に倒す）



⑥接続設定を選択（ボタンを右に倒す）



1.準備編-2

⑦ウィザードを選択 (ボタンを右に倒す)



⑧「無線LAN」と表示されたら 次へ (セットボタンを右に倒す)



⑨「アクセスポイント接続」を選択し、「次へ」 (セットボタンを右に倒す)



⑩「アクセスポイント一覧から選ぶ」を選択 (セットボタンを右に倒す)



⑪準備したモバイルルーターを選択



⑫「パスフレーズ」画面で、セットボタンを上から押し込む



1. 準備編-3

⑬入力画面が出たらモバイルルーターの「パスワード」を入力し、「決定」を選択。セットボタンを上から押し込む



⑭「DHCP」を選択（セットボタンを右に倒す）



⑮「FTPプロキシ」は「使用しない」を選択（セットボタンを右に倒す）



⑯完了したら、メニューを終了
セットボタンを上から押し込む



⑰GY-HM250本体の「STATUS」ボタンで「ネットワーク」画面を呼び出し、IPアドレスを控えておく（スコア入力編で使用します）



1.準備編-4

⑱GY-HM250BBの液晶右上に接続マークが出れば成功
(白色が正常、黄色は接続できていません)



⑲GY-HM250BBの本体STATUSボタンでIPアドレスメモ



⑳iPhone の Safari を起動



㉑「検索」に⑲でメモしたIPアドレス入力し「GO」をタッチ



㉒上段に「jvc」、下段に「0000」をインプットし、「オーバーレイコントロール」画面が出れば完了
※お買い上げ状態のままの場合。パスワード変更した場合は変更後のパスワードを下段に入力

